



DS 切替開閉器(手動)



●商用電源・非常用電源の切替およびモータ負荷の切替を行うプレーカ形状の切替開閉器です。



DS33(盤内用) DS62



形 式 番 号	PS DS32	PS DS33	PS DS62	PS DS63	DS64	PS DS102	PS DS103	DS104	DS202	DS203	DS204
極 数 P	2	3	2	3	4	2	3	4	2	3	4
定 格 電 流 A	30		60			100			200		
定 格 絶 縁 電 圧 V	500		500			500			500		
定 格 使 用 電 圧 V	AC	460	460			460			460		
		250※1	250※1		—	250※1		—			
使 用 負 荷 種 別 ※2	DC	125	125			125			125		
		AC-22A	AC-22A			AC-22A			AC-22A		
定 格 短 時 間 電 流 (1sec) kA	DC	1	1			2			2.5		
		AC-22A	AC-22A			AC-22A			AC-22A		
定 格 インパルス 耐 電 圧 kV		6	8			12			12		
端 子 構 造	線挿入端子 M5		圧着端子用 M6			圧着端子用 M8			圧着端子用 M8(六角穴付ボルト)		
適 合 圧 着 端 子	R2.5~R5.5-※3		R2-6~CB22-6S			R5.5-8~CB60-8			R22-8~CB100-8(8S)		
逆 接 続	可		可			可			可		
準 拠 規 格	JIS C 8201-3		JIS C 8201-3			JIS C 8201-3			JIS C 8201-3		
標 準 付 属 部 品	端子カバー、取付ねじ		端子カバー、取付ねじ、補助ハンドル			端子カバー、取付ねじ、補助ハンドル			端子カバー、取付ねじ、補助ハンドル		

※1. (PS) 電気用品安全法適合の定格使用電圧を示す。

※2. 使用負荷種別 (開閉能力の分類) (右表参照)

※3. 8mm電線の適合圧着端子は、8-5NS (JST)、R8-5S (NTM) です。

※4. 高誘導負荷には対応していませんのでご注意ください。

〈開閉能力の分類〉 JIS C 8201-3

分 類	適 用 例
交 流 AC-22A	抵抗負荷と誘導負荷の混合負荷および過負荷の開閉を含む頻繁な操作
直 流 DC-22A	

納期区分	品 名 記 号		標準価格 円	外 形 寸 法 mm				取 付 穴 明 寸 法 mm		
	形 式 番 号	極数		A	B	C	D	F(F)	G	H
◎	PS DS32	2P	30A	50	98	60	80	4.5	60	M4
◎	PS DS33	3P	30A	75				20(29)		
◎	PS DS62	2P	60A	60	135	60	80	—	81	M4
◎	PS DS63	3P	60A	90				30		
◎	DS64	4P	60A	120	165	68	92	60	95	M4
◎	PS DS102	2P	100A	70				—		
◎	PS DS103	3P	100A	105	205	85	112.5	35	120	M4
◎	DS104	4P	100A	140				70		
◎	DS202	2P	200A	94	205	85	112.5	—	120	M4
◎	DS203	3P	200A	141				47		
◎	DS204	4P	200A	188	205	85	112.5	94		

DS切替開閉器(手動) 付属装置

ご注文の際は品名の末尾に「-H」をつけてください。


■回路表示スイッチ

価格は 切替開閉器の価格 + 下記の価格 です。 ●リード線端子台付となります。

接続種類	回 路 図	動 作 図	配 線 図 例	品名記号	標準価格 円	適 用 機 種
回路表示 スイッチ a				-HA	6,200	DS32・33
				-HA	6,200	DS62・63・64
				-HA	6,600	DS102・103・104
				-HA	6,600	DS202・203・204
回路表示 スイッチ b				-HB	6,200	DS32・33
				-HB	6,200	DS62・63・64
				-HB	6,600	DS102・103・104
				-HB	6,600	DS202・203・204
回路表示 スイッチ c				-HC	9,150	DS32・33
				-HC	9,150	DS62・63・64
				-HC	9,500	DS102・103・104
				-HC	9,500	DS202・203・204

■回路表示スイッチの定格

定格	AC	電 圧 V		125	250
		電 流 A	抵抗負荷	5	3
			誘導負荷	3	2
	DC	電 圧 V		30	125
		電 流 A	抵抗負荷	4	0.4
			誘導負荷	3	0.4



※-HA, -HBの場合は15になります。

単位 : mm

適用機種	A	B
DS32・33	12	31
DS62・63・64	12	39
DS102・103・104	19	50.5
DS202・203・204	33.5	66