| 安全ブレーカサイズ50Aフレーム | | 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF) |
|---|---|---|
| 2P•2E•50AF | 2P•2E•50AF | 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF) |
| B-2HA | B-2HA(直流用) | 型式 |
| 100-100/200-200V | – | 定格使用電圧Ue AC |
| – | 125V | 定格使用電圧Ue DC |
| 40A ◎ B2HA40 | 40A ◎ B2HAD40 | 定格電流・ご注文品番 |
| 50A ◎ B2HA50 | 50A ◎ B2HAD50 | 定格電流・ご注文品番 |
| 7,690 | 8,230 | 標準価格(円) |
| 50Aフレーム　グレーハンドル<br>A 70<br>B 32<br>C 38<br>D 57 | 50Aフレーム　グレーハンドル<br>A 70<br>B 32<br>C 38<br>D 57 | 外観及び外形寸法(mm) |
| 2.5 | – | 定格遮断容量(kA) JIS C 8211 Ann2(Icn) 100V |
| 2.5 | – | 定格遮断容量(kA) JIS C 8211 Ann2(Icn) 100/200V AC |
| 2.5 | – | 定格遮断容量(kA) JIS C 8211 Ann2(Icn) 200V |
| – | – | 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) 48V DC |
| – | 0.3/– | 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) 125V DC |
| ソルダレス端子方式(当座金付)40A/圧着端子方式(棒形)50A | | 端子仕様 |
| 8(40A)、14(50A) | 8(40A)、14(50A) | 接続可能最大電線(mm²) |
| – | – | 取付可能付属装置 接続方式 SD 裏面形 |
| – | – | 取付可能付属装置 接続方式 FP 埋込形 |
| – | – | 取付可能付属装置 AX 補助スイッチ |
| – | – | 取付可能付属装置 AL 警報スイッチ |
| – | – | 取付可能付属装置 SHT 電圧引外し装置 |
| – | – | 取付可能付属装置 UVT 不足電圧引外し装置 |
| – | – | 取付可能付属装置 TB 端子台 |
| – | – | 取付可能付属装置 TRB トリップボタン |
| 別売(LC-03) | 別売(LC-03) | 取付可能付属装置 ハンドルロック LC キャップ式 |
| – | – | 取付可能付属装置 ハンドルロック HL 施錠式 |
| – | – | 取付可能付属装置 HA 外部操作ハンドル |
| – | – | 取付可能付属装置 MIW 機械的インターロック |
| – | – | 取付可能付属装置 BA バリア |
| 付属(TMC-1EA) | 付属(TMC-1EA) | 取付可能付属装置 端子カバー TMC 表面形 |
| – | – | 取付可能付属装置 端子カバー BTC 裏面形 |
| 可能 | 可能 | 逆接続 |
| JIS C 8211 Ann2 | JIS C 8201-2-1 Ann2 | 適合JIS規格 |
| 熱動 | 熱動 | 過電流引外し方式 |
| 0.09 | 0.09 | 製品質量(kg) |
| 100 | 100 | 一梱入数 |
| A-55 | A-55 | 特性、寸法図記載ページ |

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ　■直流用はDC24V以上の電圧でご使用ください。　■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

## ハンドルキャップ

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。

| 型式 | LC-03 |
|---|---|
| ご注文品番 | ULC03 |
| 納期区分 | ◎ |
| 標準価格(円) | 170 |

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

## B-2HA(安全ブレーカサイズ・50Aフレーム)について

従来の50Aフレーム(**B-52EC**)と比較し、面積比40%とコンパクト。

(注)住宅用分電盤に組み込まれている分岐ブレーカとの組み替えや組み込みは配線容量の不足のためできません。